

WiFi Relay Station anschließen :

Achten sie bitte immer die Leitungsfarben! Ein falsches Anschließen der Stecker an den SmartGeocache kann die Elektronik zerstören!

Leitungsfarbe:	Spannung:	Anschlussposition:
Orange / Weiß	3.3V Steuersignal	Oberer Anschlusskontakt
Rot	5 V	Mittlerer Anschlusskontakt
Schwarz / Braun	0 V	Untererer Anschlusskontakt

1. Wählen die Einstellungen im Extension Menü im Adminbereich des SmartGeocache:

Pin-Mode: **"Digital Static Output"**

Output-Start-State: **"HIGH"**

Anschlussmöglichkeiten:

SmartGeocache 5.0 Mini : Pin 1

SmartGeocache 5.0 Mega: Pin 1, 3, 4, 5, 6 (Pin2 darf nicht mit der WiFi Relay Station verwendet werden da dadurch der Startvorgang des SmartGeocache Mega dadurch Fehlschlägt! Es wird zusätzlich empfohlen Pin 3 & 4 nicht zu verwenden, da diese beim Start des SGC kurz aufblinken (ca.0,5 sec)

2. Ziehen sie die Stromversorgung vom SmartGeocache ab damit er ausgeschaltet ist (Micro-USB-Stecker)

3. Schließen sie ihre Extension an den Pin an den sie ihn ausgewählt haben.

4. Schließen sie den SmartGeocache wieder an die Stromversorgung an.

5. Erstellen sie zum Test eine Webseite: Adminbereich → Homepage Editor → "Neue Seite erstellen"

Wenn sie die Extension z.B. an Pin6 angeschlossen haben wählen sie : **"Extension 6 Button im 1. Feld einbinden"**. Drücken sie auf **"Speichern"**. Dann drücken sie auf **"Seitenvorschau"** und testen es indem sie auf den Button **"Extension 6 On/Off"** klicken. Nun müsste die Extension an / aus gehen.

